



图例：
R 超6类TUP屏蔽网线

- 说明：
- 图中尺寸单位为毫米，高程为米。
 - 图中所示各仪表的安装图仅为示意，以订货后厂家提供安装方式为准。所有分体式仪表变送器至传感器电缆为设备配套。
 - 分体式仪表变送器箱立柱安装，箱下底距地1.4米。具体安装方法详见《建筑电气安装工程图集》。
 - 图中的全部仪表设备接地端或外壳均与其附近接地干线可靠相连作好接地及等电位联结。
 - 图中所有电缆的型号、长度详见电缆统计表。
 - 电缆保护管敷设经过结构伸缩缝时，要求在伸缩缝两侧做电缆接线盒。
 - 设备保护管伸出地面300mm，并作做防水弯头，电缆引出后穿金属软管连接设备。
 - 户外安装设备防护标准配置IP65。
 - 摄像机前端控制箱至摄像机的线缆以及安装附件均由摄像机供货商提供。
 - 门禁前端控制箱至各终端设备的线缆由门禁供货商提供。

15						
14						
13		蛇皮管	φ20	米	2	
12		蛇皮管	φ25	米	20	
11		钢管	SC20	米	10	
10		钢管	SC25	米	200	
9	Ⓜ	UWB基站		套	13	距地2.5米安装 配套其它安装附件
8	Ⓜ-a)	无线AP	无线AP系统配套	套	4	距地2.5米安装 配套其它安装附件
7	●	门禁电磁锁	门禁系统配套	套	2	
6	[C]	门禁开门按钮	门禁系统配套	套	2	距地1.4米暗装
5	[B]	门禁读卡器	门禁系统配套	套	2	距地1.4米暗装
4	[A]	门禁前端控制器	门禁系统配套	套	2	距地2.0米安装
3	=====	信息屏	55寸，配套附件	套	1	距地1.4米安装
2	[CA]	摄像机前端箱	视频摄像机配套 位置避管器、稳压电源等	套	9	距地3.0米安装 配套安装附件 格槽同距地2.5米安装
1	ⓐ	视频摄像机	数字、高清	套	9	距地3.0米安装 配套安装附件 格槽同距地2.5米安装
序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注